

Installatie ISDN ADSL

De LEA splitter plaatsen (deze heeft u alleen nodig indien u linesharing heeft aangevraagd)
Linesharing betekent dat u de telefoon en ADSL op een telefoonnummer heeft.

De LEA splitter dient aangesloten te worden op het hoofdtelefoon stopcontact, zodat de binnenkomende telefoonlijn direct gescheiden kan worden voor telefonie en data.
Let op ! De LEA splitter dient vóór alle telefoontoestellen, centrales en nummERMelders geplaatst te worden.

1. Controleer eerst of u een kiestoon op uw telefoon heeft.
Indien u geen kiestoon heeft, gaat u niet verder met de installatie, maar zorgt u er eerst voor dat u weer een kiestoon heeft.
2. Plaats de LEA splitter op maximaal 2 meter van het hoofdtelefoonstopcontact in verband met de kabellengte van het aansluitsnoer.
3. Haal de telefoonstekker van uw telefoon uit het hoofdtelefoonstopcontact.
4. Plaats een aansluitsnoer tussen de LINE IN van de LEA splitter en het hoofdtelefoonstopcontact.

De telefoon aansluiten op de LEA splitter, sluit nu uw telefoon aan op de PHONE ingang van de splitter. Controleer of u weer signaal op uw telefoon heeft.
Indien u geen signaal heeft, controleer dan de bekabeling

De extra bijgeleverde telefoondraden, aansluitdoos en aansluitstekker, kunt u gebruiken indien u een telefoon heeft met een vaste aansluitstekker.
USB modem nog niet aansluiten

**Let op ! Sluit het USB modem nog NIET aan op de pc.
Eerst dient de software geïnstalleerd te worden.**

U bent nu klaar met het installeren van de splitter en u kunt dus nu beginnen met de installatie van de bijgeleverde CD-ROM. De bijgevoegde software installeert automatisch het programma voor zowel de USB als de Ethernet modem.

